
Спасибо за выбор фонаря Ecliptic. Перед использованием фонаря внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

ecliptic
Outdoor Lighting

Satellite Handy Motile Headlamp



56 гр. + 35 гр. (3 AAA) = 91гр.

ONE YEAR WARRANTY 1

CE ROHS IPX6


CREE -30°C

① Технические параметры


Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 с.	Режим	Люмены	Длина светового луча	Время работы	Источник питания	Вес
Дальность света	Средний	50	40м	6ч	3*AAA (батареи) 3*AAA аккумуляторные батареи Ni - MH	56 гр. (без элемента питания)
	Высокий	122	70м	3ч		
	Низкий	7	6м	180ч		
	SOS	—	)))	—		
Направленный свет	Высокий	15	20м	15ч		
	Низкий	7	10м	24ч		
	Стробоскоп	—		—		

② Управление


Для комфортного управления есть мгновенный доступ к следующим режимам:




③ Установка батареи



Откройте крышку сзади



Потяните и откройте отсек для элементов питания



Установите батарейки согласно их полярности, затем закройте крышку

Краткое введение:

Модель Satellite является самой популярной моделью в модельной линейке Ecliptic. Компактность и современный дизайн этого фонаря придется по душе любителям активного отдыха на природе. Фонарь оснащен максимально ярким светодиодом мощностью 1 Вт, который может проецировать луч на дальнее расстояние, а два дополнительных ультра ярких светодиода, расположенных по обе стороны, обеспечивают широкий угол близкого освещения. Все это позволяет выбрать оптимальный уровень освещения во время активного отдыха в зависимости от ваших потребностей. Фонарь имеет несколько режимов работы: Средний / Высокий / Низкий, а также функцию аварийного сигнала для сигнализации в чрезвычайной ситуации. Отличная степень водонепроницаемости позволяет использовать фонарь даже в сильный дождь.

Эксплуатация и уход:

1. Ознакомьтесь с режимами работы на схеме 2.
2. Пожалуйста, используйте высококачественные щелочные батареи, совместимые с NiMH зарядной батареей, но не используйте аккумуляторные литиевые батареи.
3. Не допускайте соприкосновения линз с твердыми предметами. Потертые линзы снизят светопроницаемость.
4. Если продукт не используется в течение длительного времени, следует извлечь элементы питания, чтобы избежать разряжения или протечки.
5. Нельзя использовать при холодных температурах (ниже минус 30˚С) и жарких (выше плюс 60˚С). В этом случае срок службы батареи и светодиода резко снизится.
6. Фонарь имеет стандарт водонепроницаемости IPX6 - защита от любых погодных воздействий (водяные потоки или сильные струи с любого направления, брызги, дождь). Но его нельзя использовать под водой.

Выявление неисправностей:

1. Если фонарь не загорается, нажмите на кнопку включения несколько раз и проверьте, установлены ли элементы питания.
2. Удостоверьтесь, не закончился ли срок службы элементов питания.
3. Проверьте наличие посторонних предметов, приводящих к плохому контакту.
4. Убедитесь, что вода не попала в фонарь. Аккуратно извлеките батареи и полностью просушите пластиковые детали.

Предупреждения:

1. Всегда следуйте данной инструкции и рекомендациям по эксплуатации элементов питания.
2. Используйте только рекомендованные элементы питания.
3. Не нарушайте полярность элементов питания.
4. Не используйте совместно разные элементы питания, в т.ч. старые с новыми, разряженные с заряженными и элементы питания разных типов, т.к. при этом элемент питания с наименьшей емкостью может быть поврежден.
5. Не пытайтесь переделать или модифицировать фонарь или его компоненты, это лишит Вас гарантии на него.
6. Не направляйте включенный фонарь в глаза людям или животным – это может вызвать кратковременное ослепление.
7. Не разрешайте детям использовать фонарь без помощи взрослого.

Гарантия и сервис:

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 1 года со дня покупки.
Гарантия не распространяется на повреждения, причиной которых стало:
1. Использование не по инструкции.
2. Попытка модификации или ремонта несертифицированным мастером.
3. Длительное использование в хлорированной или других загрязненных жидкостях.
4. Воздействие высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.
5. Применение некачественных элементов питания.