

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MOH 55/55 Pro




MAGICSHINE


Будьте осторожны!



Комплектация (MOH 55)


Налобный фонарик


Аккумулятор (MJ-6116C)


Ремешок Magic Strap



Зажим



Крепление на голову


Кабель Micro USB

Комплектация (MOH 55 Pro)


Налобный фонарик


Аккумулятор (MJ-6118)


Ремешок Magic Strap



Зажим


Крепление на голову


Кабель Type-C на USB



Нейлоновый ремешок



Крепление на шлем


Удлинитель


Особенности модели

1. Два мощных светодиода XHP50.2;
Регулировка угла на 90° при креплении на голову.





2. Светоотражающий ремешок.


Светоотражающий логотип сбоку.

3. Аккумулятор высокой емкости 7.2 В 10 Ач 21700 ()MJ-6118 или 7.2 В 7 Ач 18650 (MJ-6116C).

4. Аккумулятор может поддерживать быструю зарядку/разрядку и использоваться в качестве независимого источника питания. (Модель MJ-6118 оснащена портом Type-C, а MJ-6116C – портом Micro-USB, оба аккумулятора можно заряжать при помощи соответствующих адаптеров питания Magicshine)

5. Стандарт водонепроницаемости **- IPX6**.

Функции кнопок


1. Удерживайте эту кнопку в течение 0,5 секунд для включение/выключение фонаря.



2. **Режимы**. Если фонарик работает в режиме постоянного освещения, то двойное нажатие кнопки включения переведет его в режим стробоскопа, а еще одно нажатие переведет его обратно в режим постоянного освещения.
3. В режиме постоянного освещение одинарное нажатие на кнопку включения позволит отрегулировать уровень яркости.

Режимы работы

При выключении фонарик сохраняет последний использованный режим работы.




Мощность в люменах / время работы (MJ-6116C)


MODE РЕЖИМ	BRIGHTNESS ЯРКОСТЬ	LOW СЛАБЫЙ	MID СРЕДНИЙ	HIGH ЯРКИЙ	TURBO ТУРБО	SOS
	UMENS ЛЮМЕН	100	600	1500	4000	/
	h:min ЧАСОВ:МИНУТ	65:40	12:30	04:40	01:50	/

Мощность в люменах / время работы (MJ-6118)

MODE РЕЖИМ	BRIGHTNESS ЯРКОСТЬ	LOW СЛАБЫЙ	MID СРЕДНИЙ	HIGH ЯРКИЙ	TURBO ТУРБО	SOS
	UMENS ЛЮМЕН	100	600	1500	4000	/
	h:min ЧАСОВ:МИНУТ	89:00	20:30	06:30	02:25	/


Зарядка устройства (MJ-6116C)






Среднее время зарядки – около 9 часов (5 В 2А)

Зарядка устройства (MJ-6118)







Среднее время зарядки – около 9,5 часов (5 В 2А)

Индикатор уровня заряда батареи





Инструкция по сборке



Технические характеристики



1. Светодиод: CREE XHP 50.2 x 2
2. Габариты: 54,6 x 34 x 28,5 мм
Вес: 152 г

CE RoHS